

ООО «Русинжгрупп», г. Москва,
ул. Авиамоторная д.73 А, стр.7
тел. (495) 626-88-80, (495) 517-76-43
mail: generatorplus@mail.ru;
sales@russian-engineering.ru
www.generator1.ru



6.0 кВт

Бензиновый генератор с воздушным охлаждением **KB8000E type FM** мощностью **6,0 кВт**

Основные преимущества генератора **KB8000E type FM**



- ✓ Топливный бак 25 л.
- ✓ 10 часов автономной работы;
- ✓ Синхронный щеточный генератор;
- ✓ Хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;
- ✓ Может работать в ручном и автоматическом режимах, для автоматического включения понадобится дополнительная опция «блок автоматики» (АВР);
- ✓ Трехпозиционный индикатор (частота/счетчик моточасов/напряжение);
- ✓ Аккумулятор в комплекте (гелевый);
- ✓ Глушитель с повышенной производительностью;
- ✓ Топливо не ниже АИ-92;
- ✓ Температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов;
- ✓ Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- ✓ Разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий).

Отличительной особенностью электростанций «REG» является невысокая цена, обусловленная фактом производства внутри страны и высокое качество продукции.

Мы уверены в надёжности и высоком качестве наших решений и готовы поделиться этой уверенностью с вами!

Технические характеристики

Номинальная выходная мощность, кВт	6,0
Максимальная выходная мощность, кВт	7.0
Коэффициент мощности (cos φ)	1,0
Частота тока, Гц	50
Номинальное выходное напряжение, В	220
Фаза	1
Сила тока, А	24,8
Автоматический регулятор напряжения	Есть
Защита от перегрузки	Есть
Выход постоянного тока 12В	Есть
Счетчик моточасов	Есть
Вольтметр	Есть
Частотомер	Есть
Автозапуск с АВР	Опция
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 4-х тактный
Объем двигателя, см ³	420
Количество цилиндров	1
Мощность двигателя, л.с./кВт	14,0 / 10,3
Частота вращения, об./мин.	3000
Объем масляной системы, л.	1
Расход топлива, гр./кВт.ч	≤ 374
Объем топливного бака, л	25
Способ запуска	Ручной / Электростартер / Автоматический
Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя	Есть
Уровень шума, Дб	≤75
Вес, кг	84
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	740x570x590

В компании **«Русинжгрупп»** Вы можете заказать установку генератора. Стоимость установки определяется после выезда мастера на объект.

Мы понимаем, что покупка генератора — это серьёзный и обдуманный шаг, поэтому мы применяем индивидуальный подход к нуждам каждого клиента, предоставляем как можно больше информации, подбираем оборудование на основе Ваших потребностей и бюджета.

Если у Вас возникли вопросы по подбору или особенностям оборудования звоните по телефону: +7(495) 626-88-80; +7(495) 517-76-43 будем рады ответить на них, или посредством электронной почты: generatorplus@mail.ru

Подробнее о наших генераторах можно прочитать на сайте: www.generator1.ru